

EINSCHALTEN

Die Loadrite-Konsole schaltet sich automatisch ein, wenn die Zündung des Laders betätigt wird.

LOGIN

Falls bei der Konfiguration die Login-Option angewählt wurde, erscheint der Login-Bildschirm.



1. Die Abwärtspfeil- oder die Aufwärtspfeil-Taste drücken, um durch die Login-Namen zu blättern.



2. Erscheint der richtige Name, dann die Eingabe-Taste drücken.

3. Mit der Tastatur das Passwort eingeben.



4. Die Eingabe-Taste drücken.

AUFWÄRMEN**! Aufwärmen Hub 3**

Falls die Loadrite-Konsole länger als eine Stunde ausgeschaltet gewesen ist, zeigt sie beim Einschalten die Aufwärm-Anzeige an. Dadurch wird der Benutzer aufgefordert, die unbeladene(n) Schaufel oder Gabeln dreimal über den Triggerpunkt hinaus anzuheben.

Bei den Hubvorgängen wird auf dem Aufwärm-Bildschirm die Countdown-Anzeige 3, 2, 1 ausgegeben.

Nachdem die Maschine aufgewärmt ist, erscheint der Gesamtsummen-Bildschirm.



LOADRITE L-Series ist eine Lösung von Actronic Technologies. LOADRITE ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von Actronic Ltd. Copyright: © Actronic Ltd 2009.

DIE LEERE SCHAUFEL AUF NULL SETZEN**! Null Prüfen**

1. Prüfen, ob der Lader waagrecht steht und die Schaufel leer ist.
2. Die leere Schaufel anheben.
3. Die Nullstellungstaste drücken. Die Hubgeschwindigkeit wird mit anschließender Meldung Arme Senken angezeigt.
4. Bei der Anzeige Arme Senken muss die Schaufel abgesenkt werden. Es erscheint die Absenkgeschwindigkeit auf dem Bildschirm.
5. Es erscheint die Mitteilung Null Abgeschlossen, um anschließend zum Gesamtsummen-Bildschirm zurückzukehren.

EINE LADUNG WIEGEN

1. Sicherstellen, dass die Schaufel während des Wiegevorgangs vollständig zurückgedreht bleibt.
2. Die Last mittels der normalen Motordrehzahl gleichmäßig am Triggerpunkt vorbei anheben
3. Die Konsole gibt einen Piepton aus, die Triggerkontrolllampe wird beleuchtet und es werden das Gewicht der aktuellen Last, die kurze Gesamtsumme und das eventuelle neue Gewicht angezeigt.

**EINE LADUNG ADDIEREN**

1. Die Addiertaste drücken.
2. Eine Mitteilung zeigt die Anzahl der zur aktuellen Last hinzugefügten Schaufelladungen an, z.B. für 1 hinzugefügte Schaufelladung: Schaufel Addieren #1.
3. Die Konsole kehrt zum Gesamtsummen-Bildschirm zurück. Die kurze Gesamtsumme und die Schaufelanzahl werden aktualisiert.



DIE KURZE GESAMTSUMME LÖSCHEN

Die kurze Gesamtsumme summiert weiter, bis sie gelöscht wird. Nachdem eine Ladung komplett ist, z.B. nach dem Beladen eines Lastwagens, die kurze Gesamtsumme löschen.

1. Die Löschtaste drücken und gedrückt halten.
2. Es erscheint kurz der Gesamtwert, danach wird die Meldung Summe Gelöscht angezeigt. Das System kehrt nun zum Gesamtsummen-Bildschirm zurück.

STANDBYMODUS

Wird das Loadrite-System nicht benutzt, so kann es in den Standbymodus geschaltet werden.

1. Die Einstellmenü-Taste drücken.
2. Mit der Pfeiltaste nach unten blättern, bis der Standbymodus ausgewählt wurde.
3. Auf Eingabe drücken. Die Konsole befindet sich nun im Standbymodus.

Drücken Sie irgendeine Taste, um die Loadrite-Konsole erneut einzuschalten.

DRUCKMENÜ


Mit dem Druckmenü können zusätzliche Beleglisten und ebenfalls verschiedene, zusammenfassende Berichte ausgedruckt werden.

Um zum Druckmenü zu gelangen:

1. Die Datenmenü-Taste drücken.
2. Nach unten blättern um das Druck Menü auszuwählen.
3. Auf Eingabe drücken.
4. Die erforderliche Druckoption auswählen und auf Eingabe drücken.

EIN ANDERES PRODUKT WÄHLEN

1. Sicherstellen, dass der Gesamtsummen-Bildschirm angezeigt wird.
2. Die Datenmenü-Taste drücken.
3. Nach der Produktauswahl Eingabe drücken.
4. Abwärtsblättern, bis das richtige Produkt ausgewählt wurde oder den Nummernblock der Tastatur zur Eingabe der Produktnummer (falls bekannt) benutzen.
5. Auf Eingabe drücken. Auf der Konsole erscheint nun der Name des für die Ladung ausgesuchten Produkts.

SYMBOL	BEZEICHNUNG
	Trigger-Kontrollleuchte
	Addieren
	Löschen
	Nullsetzung
	Datenmenü
	Zielwert
	Aufteilen
	Kippen
	Zurück/Wiederaufrufen/ Subtrahieren
	Einstellungsmenü
	Auf-/Abwärtspeile
	Eingabe

MAN-81043-00

LOADRITE®
L-SERIES

Schnellstartanleitung

FÜR DIE RADLADER-WIEGESYSTEME
LOADRITE® L-SERIES

LOADRITE®